

ESP-BAT-BT

Bluetooth® baterijski programator za smartphone i tablet uređaje

Značajke ESP-BAT-BT u aplikaciji Rain Bird 2.0 za iOS® i Android™ uređaje

- Advanced Mapping: Pinovi uređaja na mapi postaju crveni kada je baterija ispod 30%
- Offline Mode: Uređuj, prati i spremaj željene promjene programatora u aplikaciji čak i izvan dosega Bluetooth® signala
- Controller Sharing: Optimiziraj operacije i suradnju sa svojim timom. Podijeli siguran pristup s novim članovima tima
- Monthly Seasonal Adjust: Programiraj vrijednosti prilagodbe po mjesecima za cijelu godinu i uštedi ne samo vodu već i posjete lokaciji
- Cycle & Soak™: Eliminiraj otjecanje vode tako da ukupno vrijeme rada podijeliš na kraće cikluse kako bi se tlo moglo natopiti vodom
- Seconds Based Irrigation: Vrijeme rada od 7 sekundi s intervalima u sekundama do 18 sati
- Calendar Days Off: Unaprijed otkaži navodnjavanje u planirane dane, smanjujući posjete lokaciji
- Search & Filter: Jednostavno pronadi programator u Rain Bird 2.0 aplikaciji izravno s početnog zaslona
Sortiraj programatore po imenu, tipu, nedavno dodanima ili po zadnjem povezivanju. Filtriraj uređaje unutar Bluetooth® dosega, po dostupnoj sinkronizaciji ili slabij bateriji
- Controller Grouping: Za lokacije s više baterijskih programatora dodaj više programatora u grupu radi simultanih operacija na licu mjesta
- Quick Status: Pregledaj sve svoje povezane programatore i provjeri njihov status

Dimenzije

- Širina: 14,2 cm
- Visina: 10,2 cm
- Dubina: 6,4 cm
- Težina: 680 g

Značajke programiranja

- 4 potpuno neovisna programa
- 8 startnih vremena po programu
- Broj stanica: 1, 2, 4 ili 6
- Izlaz za master ventil
- Vrijeme rada stanice: 7 sekundi do 9 sati (maks. 18 sati uz 200% sezonsko prilagođavanje), s intervalima od 1 sekunde
- Odgoda između starta stanica
- Odgoda do 14 dana zbog kiše
- Pauza tijekom aktivnog zalijevanja
- Brzo pretraživanje i filtriranje svih programatora
- Grupiranje više uređaja
- Pregled statusa svih povezanih programatora - automatski rad, isključivanje, kišna odgoda, dani bez zalijevanja, stanje baterije i Bluetooth veza

Sigurnost i pouzdanost programatora

- Nema gubitka programa nakon zamjene baterije
- Sigurnosni programi se mogu spremati i vratiti (ručno ili automatski)
- Detekcija kratkog spoja i otvorenog kruga
- Zaštita PIN kodom
- Isključenje navodnjavanja putem kišnog senzora globalno ili po stanici
- IP68 vodonepropusni dizajn otporan na najteže uvjete
- Za rad su potrebne četiri alkalne AA baterije (AA, LR6, LR06) – baterije nisu uključene
- Trajanje baterije je 3-5 godina uz 4 visokokvalitetne AA baterije

Modeli

- ESPBAT-BT1 - Baterijski bluetooth programator za 1 stanicu
- ESPBAT-BT2 - Baterijski bluetooth programator za 2 stanice
- ESPBAT-BT4 - Baterijski bluetooth programator za 4 stanice
- ESPBAT-BT6 - Baterijski bluetooth programator za 6 stanica
- * Svi modeli imaju žicu za master ventil
- * Svi modeli imaju priključak i žicu za senzor
- * Programatori od 1 i 2 stanice imaju jednu zajedničku žicu
- * Programatori od 4 i 6 stanica imaju dvije zajedničke žice



ESPBAT-BT serija



iPhone screen



Rain Bird ESPBAT-BT