

ESP-9V serija

Upravljački sklop na baterije

Značajke programatora

- Vodootporno kućište osigurava dug vijek trajanja, čak i kada je instalirano u kutiji s ventilom.
- Uobičajene programske funkcije dostupne su na jednom zaslonu, što čini programiranje brzim i jednostavnim.
- Radi približno jednu godinu s 9V alkalnom baterijom ili dvije godine s dvije 9V alkalne baterije
- Veliki LCD zaslon s korisničkim sučeljem koje je jednostavno za navigaciju.
- Ulazni priključak za senzor s opcijom premoštenja programa
- Glavni ventil / krug za pokretanje pumpe (samo kod višezonskih programatora)
- Trajna programska memorija do 100 godina
- IP68 certifikat – zaštita od prašine i prodora vode
- Plastično kućište programatora s izvrsnom otpornošću na vremenske uvjete, žučenje i starenje

Značajke programiranja

- Tipka za ručno navodnjavanje za jednostavno rukovanje
- Automatsko slaganje zona osigurava da u isto vrijeme navodnjava samo jedan ventil. ESP-9V automatski navodnjava zonu s nižim brojem ako su dvije zone zakazane za isto vrijeme
- Contractor Rapid Programming™ automatski kopira početna vremena i dane navodnjavanja iz zone 1 u sve preostale zone prilikom početnog podešavanja
- Vrijeme trajanja, početna vremena i dani navodnjavanja
- 6 početnih vremena po zoni
- 4 opcije dana navodnjavanja po zoni: prilagođeni dani u tjednu, ciklički raspored, neparni ili parni dani u kalendaru
- Odgoda navodnjavanja (1 do 9 dana)

Dimenzije

- Širina: 13,59 cm
- Visina: 10,26 cm
- Dubina: 6,15 cm
- Težina: 907 g

Veličina LCD zaslona

- Širina: 5,72 cm
- Visina: 3,18 cm

Opcionalne dimenzije za montažu na zid

- Širina: 10,76 cm
- Visina: 17,60 cm
- Dubina: 4,99 cm
- Težina: 107 g

Modeli

- ESP9V1: ESP-9V programator s 1 stanicom
- ESP9V2: ESP-9V programator s 2 stanice
- ESP9V4: ESP-9V programator s 4 stanice
- ESP9V6: ESP-9V programator s 6 stanica
- ESP9V1SOL: 1 stanica + 9V ventil



ESP-9V serija –
baterijski programator

